

## Переход коаксиальный

---



Переход коаксиальный  
**МК-ПР-18-Н3,5-РВ**

АО НПО «Мик»

### Технические данные:

Тракт	Между 7,0/3,04 и 3,5/1,52
Диапазон частот, ГГц	0...18
КСВН, не более	1,15
Вносимые потери, дБ, не более	0,1
Тип соединения	N (розетка) – 3,5 (вилка)
Номинальное значение волнового сопротивления	50 Ом
Размер, мм, не более	38x17
Количество соединений	3000