



Карманный мультитестер напряжения VOT-52 STANDARD ELECTRIC WORKS Co., Ltd.

- Многофункциональный 2-х полюсные тестер-индикатор карандашного типа
- Измерение переменного или постоянного напряжения в диапазоне 12...1000 В (автоматический выбор AC/DC), индикация полярности U пост. (+/-)
- Индикация уровня U перемен./пост. - с помощью светодиодной шкалы 12/ 24/ 50/ 120/ 230/ 400/ 750/1000 В
- Детектор-поворота фазы (~100...1000 В, частота 40...65 Гц),
- Проверка целостности цепи (прозвонка 0 ...200 кОм), диагностика элементов светильников (не электронные балласты, стартеры, резисторы и др.)
- Встроенный с/д фонарь (подсветка),
- Батарейное питание (2x1.5 В тип AAA/ LR03)
- Автоматическое включение питания / автоматическое выключение
- Прост и удобен в эксплуатации

VOT-52

Технические данные:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЯ
ВОЛЬТМЕТР ПЕРЕМ./ПОСТ. НАПРЯЖЕНИЯ (AC/DC)	Измерение напряжения (автодетект. AC/DC)	12/ 24/ 50/ 120/ 230/ 400/ 750 / 1000 В (с/д индик. шкала)
	Частота	40...65 Гц
	Индикация опасного Uвх (ELV)	>50 В перемен./пост. (AC/DC), LED-индикатор + зуммер
ЦЕЛОСТНОСТЬ ЦЕПИ (Continuity)	Сопротивление	0...200 кОм
	Индикация теста	LED-индикатор + зуммер)
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	Индикатор	Св/д индикаторная шкала (LED, красного цвета)
	Акустический индикатор	Электронный зуммер 2 кГц
	Условия эксплуатации	0 °C ...40 °C
	Источник питания	2x1.5 В тип AAA (LR03)
	Безопасность	IEC/EN 61010-1 CAT III 1000V / IEC/EN 61010-1 CAT IV 600V IEC/EN 61243-3 / EN 61326-1
	Защита	1100 В
	Габаритные размеры (Д x Ш x Г)	248 x 68 x 34 мм
	Масса	215 г
Комплект поставки	Батарея (2), + защитный чехол наконечника (x2), руководство по эксплуатации (1)	