

Источники питания переменного тока АКИП-1215/1, АКИП-1215/2 АКИП



АКИП-1215/1

- Выходная мощность: 500 ВА, 1000 ВА
- Дискретная установка вых. параметров с шагом от 0,01 В/ 0,01 Гц
- Одновременная индикация: напряжение, частота, ток, полная и активная мощность, коэфф. мощности
- Выход на передней и задней панели
- Запись в память до 9 профилей
- Защита от перенапряжения, перегрузки по току, по мощности и от перегрева
- Функция установки ограничения тока и напряжения
- Функция диммера (регулировка скважности)
- Интерфейс: RS-232

Технические данные:

МОДЕЛЬ	U Вых	I Вых (скз/пик)	P Вых
АКИП-1215/1	0...150 В	0...4,2 А	500 В*А
	0...300 В	0...2,1 А	
АКИП-1215/2	0...150 В	0...8,4 А	1000 В*А
	0...300 В	0...4,2 А	

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПАРАМЕТРЫ	
ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	Диапазон напряжений Дискретность установки Погрешность установки Нестабильность Коэффициент гармоник Коэффициент амплитуды Время установления	0...300 В (2 поддиапазона 150В/ 300 В) 0,01 В ± 1% предела 1% при изм. тока нагрузки ≤ 3% (резистивная нагрузка) ≥ 4 <100 мкс
ЧАСТОТА ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ	Диапазон частот Дискретность установки Погрешность установки	45...250 Гц 0,01 0,01 %
ВОЛЬТМЕТР	Диапазон измерения Разрешение Погрешность измерения	0...300 Вскз 0,1 В ± (0,5 % + 5 емр)
АМПЕРМЕТР	Предел измерения Разрешение (скз) Погрешность измерения (скз)	В зависимости от мощности модели 0,001 мА ± (0,5 % + 5 емр)
ВАТТМЕТР	Разрешение Погрешность измерения	0,01 Вт ± (0,5 % + 5 емр)
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	Напряжение питания Интерфейс	220 В (± 10 %), 47...63 Гц RS-232
	Условия эксплуатации Габаритные размеры (мм) Масса (кг)	Температура: 5...40°C, отн. влажность: 20...80% 430x132x483 17,5 (АКИП-1215/1); 20,7 (АКИП-1215/2)