

Делители к осциллографам



Делители к осциллографам 500МГц P-6501R, P6-509R HODEN ELECTRONICS Co., Ltd.

- Полоса пропускания делителя 0...500МГц
- Пассивный делитель, коэффициент деления 10:1
- Диапазон компенсации емкости 8...18 пФ
- Автотестирование делителя осциллографом
- Корпус разъема изолирован
- В комплекте: микрозажим (крючок-шприц), доп. соединитель заземления «ножка»
- Аксессуары для подключения к цепям и платам с высокой плотностью монтажа (насадка, изолир. колпачки, адаптер) – **P-6501R**
- Входное напряжение до 600 В / кат I (до 300 В / кат. II) уменьшаемое с частотой (DC+ peak AC)

P-6509R

Технические данные:

МОДЕЛЬ	АТТЕНЮАТОР	ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ (МГц)	ВРЕМЯ НАРАСТАНИЯ (нс)	ВХОД		МАКС. ВХ. НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ДЛИНА (м)
				R (МОм)	C (пФ)		
P-6501R	×10	500	0.7	10	12	600	1.2
P-6509R	×10	500	0.7	10	8	600	1.3



P6501R